



KULLANIM KILAVUZU



Adil Mah. Demokrasi Cad.
No:19 34935 Sultanbeyli
İSTANBUL

t: +90 (216) 592 3255
f: +90 (216) 592 3257
m: intercom@botech.com.tr
w: botechintercom.com

Botech kaynaklı hatalara karşı ürünleriniz iki yıl garantilidir.

Kullanıcı Şifresi:

Bu şifre savunma bölgesini aktiveleştirme / deaktifleştirme ve alarm ayarlarına girerken kullanılır. Geçerli Şifre: **666666**.

Ana Fonksiyonlar



Menü:

Ana menüde bazı ana fonksiyonlar için 9 adet ikon bulunmaktadır. Açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Interkom



butonuna basarak bir güvenlik birimini ya da diğer daire içi monitörleri arayabilirsiniz.

Konuşma Kayıtları




butonuna basarak ziyaretçiler ya da güvenlik birimi ile daire içi monitörü arasında gerçekleştirilen görüşme kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Görüntüleme




butonuna basarak görüntülemek istediğiniz dış kapı panelini, merkezi giriş veya IP kamerayı seçin.

Bilgi



butonuna basarak size bırakılmış mesajlara ulaşabilirsiniz.

Uyarı Bilgileri



butonuna basarak alarm kayıtlarını kontrol edebilirsiniz ve bütün koruma ayarlarınızı yapabilirsiniz

Acil Durum



butonuna 2 saniye ya da daha fazla basılı tutarak, güvenliğe acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Savunmayı Aktif-Deaktif Etme



butonuna bastıktan sonra kullanıcı şifrenizi girerek savunma alanını aktif-deaktif edebilirsiniz.

Ev Kontrolü



butonuna basarak ev otomasyonunuz için farklı senaryoları seçebilirsiniz.

Asansör Çağırma (isteğe bağlı)



butonuna basarak asansörü kendi katınıza çağırabilirsiniz.




Çağrı:




Kapı Çaldığında daire monitöründeki görüntü

Adımlar: Kapı zili çalar ⇨ Konuşma ⇨ Kapıyı aç ⇨ Konuşma biter

Çağrı Geldiğinde:

1. Ziyaretçi dış kapı panelinden daire monitörünü arar, daire monitörü çalmaya başlar.
2.  butonuna basarak ziyaretçi ile konuşma başlatılır.
3. Görüşme  butonuna basarak ziyaretçiye kapı açılır.
4.  butonuna tekrar basarak konuşma sonlandırılır.

Fotoğraf çekmek:

1. Ziyaretçi ile konuşurken,  butonuna bastığınızda anlık fotoğraflar çekebilirsiniz.
2. Çekilen fotoğraf arama kayıtları bölümüne kayıt edilir.

